Campana LED Potenza Regolabile 110/150/200W, IP65, CCT





Scheda Tecnica

Potenza	Potenza Regolabile (110/150/200W)
Larghezza	Ø 30 cm
Altezza	16,7 cm
Flusso Luminoso (Lumen)	da 16.500 a 30.000 lm
Angolo di Illuminazione	90°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio
Indice di Resa Cromatica	80
Grado di Protezione	IP65
Tipo di LED	Osram
Dimmerabile	1-10V
Vita Media	50.000 h
Certificati	CE & RoHS
Driver	Lifud
Colore Del Prodotto	Nero
Temperatura di Lavoro	da -20° a +40°
Grado di protezione da impatti	IK08
Efficienza del chip led	150 lm/w
Tecnologia "No Flickering"	Inclusa

Dettagli prodotto

Campana LED con Potenza Selezionabile tra 110W, 150W e 200W. Oltre al Chip LED OSRAM ad alta efficienza, le altre caratteristiche uniche sono: CCT: Tonalità di bianco selezionabile Protezione da urti (IK08) Protetta anche da acqua e polvere (IP65) Efficienza di 150lm/W per il massimo risparmio Dimmerabile in 0-10v Equipaggiata con chip LED di OSRAM e driver LIFUD, garantisce prestazioni al vertice della categoria e costanti nel tempo. Con un'efficienza luminosa di 150lm/W, eroga 16.500lm quando impostata a 110W, 22.500lm a 150W e 30.000lm a 200W. Per cambiare la potenza, basta semplicemente spostare un piccolo selettore protetto da un cappuccio in gomma. Allo stesso modo, è possibile anche selezionare la tonalità di bianco che si preferisce, tra Bianco Naturale 4.000K, Bianco Industriale 5.000K e Bianco Freddo 6.000K. La campa è realizzata a partire da un robusto corpo in alluminio, in grado di gestire molto meglio la dissipazione del calore. È inoltre protetta da acqua e polvere, per essere installata in ogni ambiente. Grazie alla tecnologia No-Flickering, la campana elimina l'effetto di sfarfallio della luce, riducendo notevolmente l'affaticamento visivo. È ideale per depositi, capannoni industriali o ampi spazi coperti. La campana è dimmerabile con sistema 0-10/1-10V. La campana è dotata di una base pre-installata dove è possibile inserire il sensore di movimento compatibile acquistabile qui: sensore di movimento Per le installazioni a sospensione è disponibile una catena da 2 metri già provvista di gancio di fissaggio: CATENA DA 2M + GANCIO Per le installazioni a parete o per renderla orientabile è possibile usare l'apposito braccio di installazione: Braccio di Installazione Per la protezione della lampada è fortemente consigliato l'utilizzo di uno scaricatore di sovratensione aggiuntivo da min. 10kV. Da installare ad un massimo di 1m dalla lampada. SCARICATORE PARALLELO 10KV SCARICATORE PARALLELO 20KV SCARICATORE SERIE 20KV

Disponibile nella versione:

UNL02642P	Bianco Variabile CCT