# Campana LED Potenza Regolabile 55/75/100W CCT, 215 lm/W, IP65 - LIFUD






## Scheda Tecnica

| | |
|---|---|
| Potenza | Potenza Regolabile 55/75/100 W |
| Dimensioni | Ø234xH152mm |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 11.825lm a 55W, 16.125lm a 75W, 21.500lm a 100W |
| Angolo di Illuminazione | 90° |
| Tensione di Alimentazione | 220-240 V |
| Materiale | Alluminio |
| Grado di Protezione | IP65 |
| Dimmerabile | 1-10V |
| Vita Media | 50.000 h |
| Certificati | CE & RoHS |
| Sensore | Predisposizione per sensore di Movimento |
| Colore Del Prodotto | Nero |
| Efficienza luminosa | 215 lm/W |

# Dettagli prodotto

Campana LED con Potenza Selezionabile tra 55W, 75W e 100W in classe A ad altissima efficienza (215lm/W). Dotata di driver LIFUD professionale, è progettata per rispondere a qualunque esigenza grazie alle sue caratteristiche uniche: CCT: Tonalità di bianco selezionabile Classe A di efficienza energetica Protetta anche da acqua e polvere (IP65)  Predisposizione per sensore di movimento Dimmerabile in 1-10V Il driver LIFUD garantisce le massime prestazioni e l'affidabilità nel tempo. Inoltre, è realizzata interamente in alluminio per la gestione ottimale del calore ed è completamente protetta da acqua e polvere. Permette anche di cambiare la potenza tra 55W, 75W e 100W semplicemente spostando un piccolo selettore protetto da un cappuccio in gomma. Allo stesso modo, è possibile anche selezionare la tonalità di bianco che si preferisce tra Bianco Caldo 3.000K, Bianco Naturale 4.000K e Bianco Industriale 5.000K. Grazie alla tecnologia No-Flickering, la campana elimina l'effetto di sfarfallio della luce, riducendo notevolmente l'affaticamento visivo. È ideale per depositi, capannoni industriali o ampi spazi coperti in cui si trascorrono molte ore. La campana è dimmerabile con sistema 1-10V. La campana è dotata di una base pre-installata dove è possibile inserire il sensore di movimento compatibile acquistabile qui: sensore di movimento Per le installazioni a sospensione è disponibile una catena da 2 metri già provvista di gancio di fissaggio: CATENA DA 2M + GANCIO Per le installazioni a parete o per renderla orientabile è possibile usare l'apposito braccio di installazione: Braccio di Installazione Per la protezione della lampada è fortemente consigliato l'utilizzo di uno scaricatore di sovratensione aggiuntivo da min. 10kV. Da installare ad un massimo di 1m dalla lampada. SCARICATORE PARALLELO 10KV SCARICATORE PARALLELO 20KV SCARICATORE SERIE 20KV

# Disponibile nella versione:

| | |
|---|---|
| UNL02840P | Bianco Variabile CCT |