



Domo4IO16A_Hotel



DESCRIZIONE

Scheda Domotica per la gestione di 4 carichi (Luci, tapparelle, ecc..) Dotata di microprocessore e interfaccia RS485, fa parte della linea AlgoDOMO AlgoON I carichi possono essere comandati dai suoi 4 ingressi digitali, (normali pulsanti NA) o da un set di comandi via BUS RS485. Il firmware installato a bordo provvede alle seguenti funzionalità:

Versione 4IO:

- ✓ Relè impulso (apriporta)
- ✓ Relè temporizzatore (es luce scale)
- ✓ Relè uscita segue ingresso
- ✓ Relè con funzione Passo-Passo (configurazione di default)
- ✓ 8 scenari
- ✓ spegni/accendi tutto

Il dispositivo può essere programmato con firmware differenti anche in base a specifiche personalizzate.

DATI TECNICI

- ✓ Alimentazione 12Vdc 100 mA max
- ✓ Uscite: n. 4 Relè 8 A 250 VAC (carico resistivo)
- ✓ Ingressi: n. 4 Digitali Optoisolati (con riferimento libero o comune)
- ✓ Connettori Ingressi: Morsetti estraibili a vite per cavo sezione max 0,5 mmq (alimentazione,Bus)
- ✓ Connettori Uscite: Morsetti estraibili a vite per cavo sezione max 1,5 mmq (Potenza Relè)
- ✓ Interfaccia: n. 1 RS485 Industriale
- ✓ Segnalazioni n. 4 Led
- ✓ Stato ingressi (Rossi) n. 4 Led
- ✓ Stato Relè (Rossi) n. 2 Led CPU,NET (Verdi)
- ✓ Indirizzamento Pulsante a bordo scheda
- ✓ Dimensioni Standard 4 Moduli Barra DIN
- ✓ Misure solo scheda : 87 x 67 x 29 mm
- ✓ Temp./Umidità di funzionamento 0 C + 35 C / 75% max
- ✓ **NORMATIVA** Direttiva BT; Direttiva EMC;Norme 61000-6-1, 607392-7, 60739-2-9, RoHS

Ci riserviamo di apportare, senza preavviso e in qualunque momento, modifiche ai prodotti illustrati. In conseguenza alla costante ricerca tecnologica, produttiva e normativa del prodotto. È stata dedicata la massima cura nella redazione di questo documento; iAccess non si ritiene responsabile di eventuali errori.

